Салторо
мы всегда рядом
129626, г.Москва, Маломосковская ул., дом 22, строение 1, тел. (495) 9885919, e-mail: info.msk@saltoro.ru, www.saltoro.ru

Банкомат НОБЭКС NB-50XX внесен в реестр Российской промышленной продукции Минпромторга России и успешно прошел испытания в Банке России.

СОСТАВ И КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ NOBEX NB-5027/ NB-5032

№	наименование	описание	Кол-во
Аппаратная часть			
Передняя загрузка. Двузонная компоновка с разделением на зоны для FLM и инкассации. Модуль приема и валидации банкнот отдельный от кассетного модуля. Модуль приема и валидации расположен в сервисной FLM зоне, кассетный модуль в сейфовой части.			
1	Модуль обработки наличных	Cash Recycling Module модуль рециркуляции с блоком детекции RBV3 ICRM	1
2	Комплект кассет	4 рециркуляционных кассет, 1 депозитная кассета,	1
3	Дополнительный комплект кассет	4 рециркуляционных кассет, 1 депозитная кассета	1
4	Промышленный ПК	Материнская плата ЕЦРТ.469555.030, DMB-H610-MCA01 H610; Центральный Процессор Intel Core i5-14400 OEM (Raptor Lake, Intel 7,C10; Накопитель SSD M.2 2280 ТМИ ЦРМП.467512.002-01 512 ГБ; Модуль памяти DDR4 UDIMM-AMk32 ЦРМП.467526.005-03.(ООО «ТМИ»); Объем оперативной памяти 16Гб; Платы расширения RS232 4 port ; lan 2port ; USB 4 port, ОС Windows 10 IoT Enterprise LTSC	1
5	Бесконтактное считывающее устройство (NFC)	Бесконтактный ридер VENDOTEK EMV card reader for ATM	1
6	Числовая клавиатура	Клавиатура ключей криптования SZZT ZT598-M15E-H60 Защитная шторка на клавиатуру	1
7	Сенсорный экран	27/32 дюймов Сенсорный экран	1
8	Комплект ключей	Комплект ключей: • Ключ от двери сейфа – уникальные 3 экз. • Сервисные ключ (ключи от фальшь-двери) – универсальные 3 экз. • Транспортный ключ – универсальный 2 экз. • Ключи от кассет - 3 экз.	1
9	Сейф	Сейф RUSAFE6100 EL-KL (электронный кодовый+ ключевой замки) (опционально лимбовый + ключевой)	1

10	Блок питания	Импульсный источник питания (SMPS) WPS800-GATM 200 - 240Vac, 50-60Hz, Макс. 800W Батарея DT12-12 2 шт	1
11	Аудиоподготовка	Стандартный разъем для подключения наушников (3,5 мм) Микрофон 3.5mm+AUX, черный	1
12	Сканер штрих-кода	Сканер штрих-кода Honeywell N4680 SERIES COMPACT DECODED 2D BARCODE ENGINE – HONEYWELL	1
13	Чековый принтер	Принтер печати чеков RCT3 REXOD	1
14	Блок спец электроники	Датчик открытия сейфа, датчик открытия фальшь-двери, датчик открытия верхнего кабинета. Места под геркон на сейфе. Место под геркон на фальшь-двери.	1
15	Считывающее устройство для карт	Моторизированный карт-ридер Sankyo ICT3Q8-3A0280	1
16	Динамик	Монодинамик	1
17	Фильтр конфиденциальности от подглядывания на монитор	Фильтр конфиденциальности от подглядывания на монитор (опционально)	1
18	Надписи шрифтом Брайля	Язык русский. • Возьмите чек; • Деньги; • Вставьте карту; • Приложите карту; • Штрих код; • Иконка наушников.	1
19	LED подсветка по контуру монитора. Можно управлять яркостью свечения	LED подсветка по контуру монитора. Можно управлять яркостью свечения	1
20	LED подсветка «парящий банкомат». Можно управлять яркостью свечения	LED подсветка «парящий банкомат». Можно управлять яркостью свечения	1
21	Отверстия для захода кабелей	На задней стенке внизу На задней стенке выше по середине	2
Программное обеспечение			
1	Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise LTSC	1
2	Драйвер устройства XFS	XFSSP	1
Дополнительные опции			
1	Настройка кассет на складе	При предоставлении номиналов перед заказом	
2	Система видеонаблюдения	ATMVideo на базе видеорегистратора Hi-Watch, 2-е цветные Камеры (Портретная, шатерная)	
3	Брендирование	Окраска/оклейка в соответствии с брендбуком Банка. Разработка макета.	
4	Обучение представителей заказчика диагностике и обслуживанию банкоматов		
5	Лицензия ПО TellMe7		